[Fiche technique]

Lampe LED rechargeable AS-R

Réf. 801570 - 801571

Ergonomique et légère pour utilisation en atmosphère potentiellement explosive,

Eclairage LED moyenne à longue portée, avec forte pénétration lumineuse dans les environnements très enfumés,

Lampe LED pour casques de pompiers F1 et F2, ATEX : Zone 0 (gaz) et 20 (poussière),
Deux modes de puissance
LED rouge flash latérale indiquant la position de l’utilisateur dans le noir ou la fumée,
- Puissance d’éclairage nominale / maximale : LED centrale 135 lumens (mode standard) / 27 lumens (mode économie)
- LED rouge latérale : 27 lumens

Indicateur du niveau de batterie,
Haute visibilité : Jaune fluo avec embout photoluminescent pour visibilité optimale,
Chargeur individuel ou multiple (jusqu’à 40 lampes),

Informations complémentaires

- LED blanche haute performance / LED rouge haute performance
- Pic d’intensité du faisceau (cd) / Distance d’éclairage maxi (m) : 1890 cd / 90 m

- Température Max : surface : 135°C (T4) : Ex ia IIIC T85°C Da IP67

Batterie :
- Nombre de cycle de charge / décharge > 200
- Durée de vie indicative : environ 4 ans
- A remplacer si autonomie < 1 heure ou si charge plus possible
- La lampe peut rester sur son support de charge en permanence (coupure automatique intégrée au chargeur)

Chargeur :
- Indicateur de charge
- Coupure automatique
- Marquage CE et e9 suivant Directive 72/245/EEC (95/54/EC)
- Radio interférences pour véhicules de secours - IP54 (étanchéité aux projections d’eau)
- Temps de charge : 5 heures (batterie complètement vide)

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Dimensions	(Lxpxh) 156 x 56 x 48 mm
Couleur	Noir, Jaune
Alimentation	Batterie Lithium – Ion
Conforme 10g	Non
Matière	Thermoplastique, très résistant aux flammes, aux températures, chocs et substance corrosives
Unité de vente	A l’unité
Poids	180 g
Autonomie	> 40 000 heures (indicatif)
Garantie	2 ans
Normes et Certification	ATEX Catégorie 1 Utilisation en zone 0 : II 1 GD Groupe IIC (Hydrogène / Acéthylène) : Ex ia IIC T4 Ga
Indice de protection	IP 67
Instructions d'utilisation	Attention, ne pas essayer de dévisser la partie optique avant, seule une rotation à 180° de la partie noire est possible afin d’orienter la LED rouge.
Partie du corps	
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 801569 - Chargeur de lampe AS-R individuel Réf. 801572 - Chargeur de lampe AS-R - 3 lampes Réf. 801573 - Chargeur de lampe AS-R - 5 lampes

Références

Réf. 801570	Lampe LED rechargeable AS-R - avec chargeur 220V
Réf. 801571	Lampe LED rechargeable AS-R - sans chargeur

Photos