



[Fiche technique]

Système de communication radio Vokkero Guardian Plus - Kit de 3 utilisateurs avec oreillettes

Réf. 728151

3 terminaux radio, 3 oreillettes génériques, 1 chargeur configurateur, 1 mallette renforcée étanche, 1 mode d'emploi

Communication full duplex pour équipes mobiles permettant de créer une conférence audio instantanée, permanente et sécurisée à plusieurs utilisateurs. Contribue à améliorer les prises de décision dans des milieux où la communication d'équipe est la clé de la réussite.

Système léger, robuste, compact et facile d'utilisation. Portée jusqu'à 1,2 km.

Totalement mains libres : sans relais fixe pour une aisance de déplacement. Permet une performance accrue. Configuration intuitive sur écran tactile du configurateur. Connecteur micro-oreillette étanche. Coupure micro à la demande.

Equipé d'un filtre de bruit breveté pour une excellente performance même en environnements bruyants ou difficiles.

Informations complémentaires

Système qualité audio HD.

Fréquences : libres de droit suivant la réglementation radio Europe (ETSI) et US, Canada (FCC).

Fonction alarme : avertissement de l'utilisateur par vibreur ou signal sonore.

Température de fonctionnement : -10/+45°C.

Caractéristiques du chargeur configurateur :

Permet le charge des terminaux ou des batteries Vokkero Guardian, Vokkero Guardian Plus et Vokkero Guardian Atex.

Il permet également la configuration des terminaux grâce à son écran tactile assurant une configuration intuitive.

Peut recharger/configurer 4 terminaux/batteries en même temps.

Comporte un connecteur d'alimentation permettant l'association d'extensions chargeur optionnelles pour associer un plus grand nombre de terminaux/batteries.

Les terminaux fonctionnent sur une fréquence qui est libre de droit mais disposent d'un cryptage informatique permettant de sécuriser la communication (pas d'interférence avec d'autres systèmes à proximité ou sur la même borne fréquence). Le niveau d'encryption est d'ordre militaire : cryptage AES 128.

Caractéristiques techniques

Dimensions	70 x 110 x 28 mm
Caractéristiques produit	<p>Système qualité audio HD. Fréquences : libres de droit suivant la réglementation radio Europe (ETSI) et US, Canada (FCC). Fonction alarme : avertissement de l'utilisateur par vibreur ou signal sonore. Température de fonctionnement : -10/+45°C.</p> <p>Caractéristiques du chargeur configurateur : Permet le charge des terminaux ou des batteries Vokkero Guardian, Vokkero Guardian Plus et Vokkero Guardian Atex. Il permet également la configuration des terminaux grâce à son écran tactile assurant une configuration intuitive. Peut recharger/configurer 4 terminaux/batteries en même temps. Comporte un connecteur d'alimentation permettant l'association d'extensions chargeur optionnelles pour associer un plus grand nombre de terminaux/batteries.</p> <p>Les terminaux fonctionnent sur une fréquence qui est libre de droit mais disposent d'un cryptage informatique permettant de sécuriser la communication (pas d'interférence avec d'autres systèmes à proximité ou sur la même borne fréquence). Le niveau d'encryption est d'ordre militaire : cryptage AES 128.</p>
Composition de l'ensemble	3 terminaux radio, 3 oreillettes génériques, 1 chargeur configurateur, 1 mallette renforcée étanche, 1 mode d'emploi.
Couleur	Noir
Alimentation	Batterie Li-Polymère rechargeable
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	Kit de 3
Poids	190 g
Autonomie	jusqu'à 12 heures. Temps de charge 4 h max.
Livré avec	1 housse de protection et de rangement avec système d'ouverture et de fermeture automatique "Fidlock", toile PVC renforcée, bande rétro-réfléchissante jaune horizontale, Passant en cuir pour ceinturon et boucle mousqueton non métallique
Indice de protection	IP 54
Classification	Non concerne
Partie du corps	

Photos

